





DeLonghi ESAM 5600 Testmodus

Testmodus starten

1. Netzstecker einstecken
2. Hauptschalter an der Rückseite auf **On** (I)
3. Warten bis Automat im **Standby** ist (Display dunkel)
4. **Servicetür öffnen**
5. Tasten **P** , ☕ und ⌚ gleichzeitig drücken und länger als 5 Sekunden halten
6. **SELECT TEST** erscheint im Display
7. **Servicetür schließen**
8. Test durch entsprechende Taste **wählen**:

Taste	Test	Display
	Tasten testen	BUTTON
	Komponenten testen	LOAD TEST MODE
	System Reset (Auslieferungszustand)	Sprachauswahl
	Selbsttest ???	leer

9. Testmodus **verlassen**
Servicetür öffnen und ca. 15 Sekunden warten oder Hauptschalter auf **OFF** (0)











Tasten Test

Am Display wird die gedrückte Tastennummer entsprechend folgendem Bild angezeigt → **BUTTON ?**



Komponententest

Die Funktion der folgenden Komponenten kann durch drücken der folgenden Tasten überprüft werden. Die jeweilige Komponente wird solange aktiviert wie die Taste gehalten wird.

Taste	Display	Funktion
P	HEATER ON	Heizung einschalten
		?
 (links)	PUMP ON	Pumpe einschalten (funktioniert nur mit Wasser im Tank!)
		?
 (rechts)	VAPORIZER ON	Dampfgenerator einschalten
	EV1 ON	hinteres Magnetventil einschalten
	EV2 ON	vorderes Magnetventil einschalten
	MOTOR UP LIMIT SWITCH UP	Brühgruppe nach oben verfahren Oberer Endschalter erreicht
	EV1 ON EV2 ON	Beide Magnetventile einschalten
	GRINDER ON	Mahlwerk einschalten
	MOTOR DOWN LIMIT SWITCH DOWN	Brühgruppe nach unten verfahren Unterer Endschalter erreicht